

9. Происхождение товара

Произведено в КНР

Изготовитель: «Shenzhen GuoYing Optoelectronics Co., Ltd.» Китай, Ai'nan Road No. 191, Nanlian Community, Longgang District, Shenzhen

По заказу: ГАУСС ИНТ ГРУПП ЛТД: 4210 Офис Тауер Конвеншэн Плаза 1 Харбор РД Ванчхай, Гонконг».

Импортер: ООО ТПК «Вартон»

121354, город Москва, улица Дорогобужская, дом 14, строение 6, Российская Федерация,

www.varton.ru

По вопросам качества обращайтесь

по адресу электронной почты:

help@varton.ru



Артикул	Место и дата продажи	Штамп магазина и подпись продавца

Версия 3

VARTON

Паспорт и руководство по эксплуатации на профессиональную светодиодную ленту Varton IP65 серии NEON AC220V

1. Основная информация

Профессиональная светодиодная лента серии NEON AC220V IP65 предназначена для основной и декоративной подсветки жилых и коммерческих объектов.

Эксплуатация допускается при максимальной относительной влажности не более 80%

Диммирование возможно с помощью диммеров TRIAC

Дополнительные аксессуары для светодиодной ленты заказываются отдельно.

- ▶ Лента рассчитана на прямое подключение к сети переменного тока 230 В 50/60 Гц, имеет кабель питания длиной 0.3 м.
- ▶ Светодиодная лента имеет кратность резки, на ленте нанесены условные обозначения. Резать ленту необходимо строго по меткам;
- ▶ При установке запрещается перегибать ленту (см. рис.1) Изгиб возможен в соответствии с моделью ленты(см. рис.2). либо по горизонтали, либо по вертикали

2. Установка и подключение

- ▶ Внимание! Во избежание поражения электрическим током запрещено устанавливать в места, где есть открытый доступ к ленте данной серии
- ▶ Проведите обязательную проверку ленты перед монтажом

ВНИМАНИЕ! Лента, имеющая следы монтажа, возврату и обмену подлежит только при наличии заводских дефектов, подтвержденных экспертизой.

- ▶ Категорически запрещается подключать ленту на катушке 50 м. Перед включением обязательно размотайте ленту.
- ▶ Извлеките катушку с лентой из упаковки, аккуратно размотайте ленту и убедитесь в отсутствии механических повреждений.
- ▶ По маркировке убедитесь, что лента имеет напряжение питания AC 230 В.
- ▶ Подключите ленту к сети AC 230 В и проверьте ее работоспособность.
- ▶ Отсоедините светодиодную ленту от сети после проверки



Внимание! Перед установкой или заменой отключите питание! Во избежание поражения электрическим током запрещено устанавливать в места, где есть открытый доступ к ленте данной серии

Рисунок 1
Внимание! Не перегибать!






Рисунок 2
Гибка



▶ Горизонтальная гибка



▶ Вертикальная гибка

► **Требования к монтажу:**

- Установка на профиль обязательна. Таким образом обеспечивается надежное крепление и требуемый теплоотвод.
- Поверхность должна быть чистая и ровная. Не допускайте механических повреждений во время монтажа и в процессе эксплуатации.
- В процессе монтажа не давите на лент, это может повредить светодиоды.
- Светодиодная лента имеет кратность резки, на ленте нанесены условные обозначения. Резать ленту необходимо строго по меткам;
- Светодиодная лента имеет защиту от короткого замыкания. При резке ленты и подключении питания без фильтра данная функция больше не работает
- Учитывать падение напряжения и сечение подводящего кабеля исходя из удаленности подключения и требований ПУЭ
- Место реза ленты следует тщательно обработать **нейтральным** силиконовым герметиком с последующей установкой заглушек (приобретаются отдельно) или термоусадочной трубки для восстановления полной герметичности ленты. Срок набора рабочих свойств герметика указан на герметике.
- **Не допускается использование кислотных и других химически активных герметизирующих или клеящих составов**
- Использование иных методов герметизации и подключения к сети питания не допускается.
- При подключении нескольких лент необходимо подключение питания на каждые 50 м ленты.

3. Номенклатура

VLS-65-015-2835-15-VB-30
VLS-65-015-2835-15-VB-40
VLS-65-015-2835-11-HB-30
VLS-65-015-2835-11-HB-40
VLS-65-12-2835-10-HB-65
VLS-65-12-2835-10-HB-BL
VLS-65-12-2835-10-HB-RD
VNS-65-15-NF39-16-HB-30
VNS-65-15-NF50-16-HB-30

4. Аксессуары для ленты Varton IP65 серии NEON AC220V (заказываются отдельно):

Артикул	Наименование
V4-R0-00.0044.STR-0044	Влагозащитная распаяч-ная коробка для удлинения кабеля ленты AC230V с предо-хранителем IP65 (10 шт)
V4-R0-70.0007.KIT-0103	Торцевая крышка для LED ленты NEON 1120 HB IP65 (1шт)
V4-NS-00.0046.STR-0005	Торцевая заглушка с проводом 60 см для ленты NEON 1120 AC230V IP65 (1 шт)
V4-NS-00.0045.STR-0003	Торцевая заглушка для ленты NEON 1120 (10 шт)
V4-NS-00.0046.STR-0006	Торцевая заглушка с проводом 60 см для ленты NEON 1515 AC230V IP65 (1 шт)
V4-NS-00.0059.STR-0006	Гибкий накладной профиль 5000x16x16.3 мм для ленты NEON 1515 рулон 5 м

- *Список аксессуаров для каждого артикула постоянно обновляется, указан в карточке товара
- *Производитель оставляет за собой право вносить в конструкцию и комплектацию изделия технические изменения и усовершенствования, не ухудшающие технические характеристики изделия, в любое время и без предварительного уведомления.

5. Требования к эксплуатации

- Диапазон рабочих температур от -40 до +45 °С.
- Относительная влажность не выше 80% при отсутствии конденсации влаги
- Категорически запрещается устанавливать и эксплуатировать светодиодные ленты, погруженные в воду, или установленные в местах скопления воды (лужи, затопляемые ниши, углубления и т. п.)
- Категорически запрещается эксплуатировать ленту с признаками повреждения защитной оболочки или нарушения изоляции проводов
- Ленту нельзя растягивать, перекручивать и сгибать под прямым углом. (рис.1)
- Запрещается подвергать ленту и ее части механическим нагрузкам
- В целях повышения надежности и увеличения срока службы рекомендуется периодически осматривать находящуюся в эксплуатации светодиодную ленту с целью обнаружения возможного загрязнения, механических повреждений и оценки работоспособности

6. Гарантийные обязательства

- Гарантийный срок составляет 3 года от даты покупки при условии соблюдения условий эксплуатации, но не более 36 месяцев от даты производства;
- При отсутствии штампа магазина или торгующей организации срок гарантии исчисляется со дня выпуска светодиодной ленты
- «Воздействие химически активных веществ повышает вероятность деградации светодиодов и может привести к изменению технических характеристик, при повреждении светодиодной ленты гарантийным случаем не является
- Гарантийные обязательства не распространяются на изделия, имеющие механические повреждения или признаки нарушения потребителем правил хранения, транспортирования и эксплуатации.
- Расходы на транспортировку вышедшего из строя изделия оплачиваются потребителем.

Замена вышедшей из строя электротехнической продукции осуществляется при наличии счёта-фактуры и данной инструкции или при наличии и кассового чека, и данной инструкции, гарантийного талона, а также при сохранении на продукции маркировки о дате производства;

- Не подлежат замене товары, вышедшие из строя в результате попадания внутрь корпуса посторонних предметов, жидкостей, других материалов и веществ, не предназначенных для контакта с электротехнической продукции-ей;
- Не подлежат замене товары, вышедшие из строя в результате действия обстоятельств непреодолимой силы: пожар, затопление и т.д.

7. Сертификация и утилизация

- Вся продукция Varton® соответствует требо-ваниям ТР ТС 004/2011 «О безопасности низко-вольного оборудования», ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»;
- Светодиодная лента Varton® экологически безопасна, не требует специальных условий и разрешений для утилизации, не относится к опасным отходам;

8. Условия транспортировки и хранения

- Условия транспортирования светодиодной ленты в зависимости от воздействия меха-нических факторов должны соответствовать группе С ГОСТ 23216, в том числе в части воздействия климатических факторов – груп-пе условий хранения 2 по ГОСТ 15150;
- Условия хранения светодиодной ленты должны соответствовать группе условий хранения 2 ГОСТ 15150;
- При соблюдении условий хранения срок хранения LED ленты не ограничен.